

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TRASSIR Lanser-1Real

Видеорегистраторы для аналоговых видеокамер с поддержкой разрешения 704x576

Видеорегистраторы Lanser-1Real - пентаплексные сетевые видеорегистраторы, а также в составе программно — аппаратного комплекса Trassir™.

Спецификация

Характеристики	Lanser-1Real
Видео/аудиовход	
Формат сжатия	H.264
Каналов видео	1 канал
Вход видео	BNC(1.0 Vp-p, 75 Ω)
Аудиосжатие	OggVorbis, 16кб/с
Каналов аудио	1 канал
Вход аудио	BNC(2Vp-p, 1kΩ)
Двусторонний аудиовход	1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Видео/аудиовыход	
Разрешение при кодировании/ декодировании	4CIF/2CIF/CIF/QCIF
Скорость записи	25к/с (4CIF)
Скорость передачи	32Кб/с — 8Мб/с
Вход аудио	1 канал, RCA (Линейный, 600Ω)
Дуальный поток	Поддерживается
Тип потока	Видео / Видео и аудио
Наружные интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	1, RJ45 10M / 100M Ethernet интерфейс
RS-232 порт	1, RJ45 RS-232 порт
RS-485 порт	1 (Т+, Т-)
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1
Поддержка SD	До 16 Гб
Общие	
Потребляемая мощность	до 12Вт
Рабочие условия	-10°С— +55°С
Размер	120 × 70 × 45 мм
Питание	12 В DC
Вес	≤500 гр.

Правила эксплуатации

- Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°С)
- Запрещено подключение других приборов к блоку питания дополнительно к устройству, так как это может вызвать превышение максимальной допустимой мощности.
- Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 2 лет. Гарантийные обязательства действительны от даты продажи Товара конечному потребителю изделия в течение всего гарантийного срока на Товар. При выходе из строя Товара в период гарантийного срока эксплуатации Покупатель имеет право на бесплатный ремонт за исключением не гарантийных случаев, который осуществляется в Сервисном центре Компании DSSL.

Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности) любого из компонентов гарантийного оборудования, за исключением:

- механических повреждений, включая случайные, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей, обслуживания или модификации оборудования кроме как авторизованным сервисным центром;
- дефектов, возникших как следствие очевидных нарушений условий эксплуатации;
- дефектов, возникших в результате нормального износа/старения (расходные материалы), заявленных в течение гарантийного периода.

Сервисные центры Компании DSSL:

г. Москва, ул.Хромова, 36. Тел.: +7(495) 783-72-87	г. Санкт-Петербург, ул.Бобруйская, 5, оф 4. Тел.: (812) 542-39-48	г.Нижний Новгород, ул. Премудрова, д.31а, оф.21 Тел.: (831) 228-64-51	г. Краснодар, ул. Селезнёва д. 204/2, офис 203 Тел.: (861) 203-38-68	г. Киев, ул. Глубочицкая, 44Е Тел.: +380 (44) 591-56-83
--	---	---	--	---