

USB считыватель UHF карт ST-CE300LR

Проксимити USB считыватель UHF карт может использоваться для ввода номеров карт в различных программных приложениях. Считыватель ST-CE300LR подключается к компьютеру через USB порт и определяется системой как HID-совместимое устройство. Он автоматически распознается операционной системой и не требует дополнительной установки драйверов.

Считыватель ST-CE300LR является инструментом повышения производительности и упрощает ввод данных в различных системах регистрации. Просто поднесите проксимити-карту, и считыватель введет данные карты в текущее поле с курсором. Использование традиционного ручного метода ввода кода карты влечет за собой увеличение времени регистрации, возможность появления ошибок и как следствие приводит к увеличению затрат на регистрацию пропуска.



Функциональные параметры

- Устройство не требует программирования и технической поддержки
- Определяется операционной системой как USB HID-совместимое устройство
- Значительно увеличивает производительность ввода данных
- Совместим с любыми приложениями, где требуется обеспечить ввод кода карты
- Совместим с Windows® 7, Vista , XP, 2000, Me, 98, NT®4.0 и Windows Server 2000, 2003, 2008

Технические параметры

| Параметры | Значение |
|---------------------------|--------------------------------|
| Считыватель: | UHF, 865-868 МГц |
| Расстояние чтения/записи: | 10/5 см |
| Радиоинтерфейс: | ISO-18000-6C, ISO-18000-6B |
| Питание: | 5 В пост. тока, через USB порт |
| Потребляемый ток: | 160 мА |
| Интерфейсы: | USB 1.1 |
| Класс защиты: | IP52 |
| Рабочая температура: | от 0 до +45 °С без конденсации |
| Рабочая влажность: | 20% - 90% |
| Вес: | 80 г |