



















## УСТАНОВКА

1. Нажмите кнопку в основании камеры и отделите корпус от основания.



2. Полностью снимите корпус сдвинув его вперед.



3. С помощью шурупов закрепите основание камеры в требуемом месте - на потолке или на стене.



4. После закрепления основания можно отрегулировать угол обзора камеры поворачивая её в трехмерном креплении.




5. Максимальный угол поворота  
- по горизонтали 35°  
- по вертикали 90°



## ЭЛЕМЕНТЫ ВИДЕОКАМЕРЫ

1. Прозрачный Купол
2. Объектив
3. Кабель Питания
4. Кабель Видеосигнала
5. ИК светодиоды



## СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

Модель	IV-807J
Матрица	SONY 1/3" CCD Super HAD
Разрешение, ТВЛ	520
Чувствительность	0,05 люкс
TV система	PAL
Система синхронизации	Внутренняя
Электронный затвор, диапазон, с	1/50 - 1/12 000
Встроенное меню	нет
Баланс белого	Автоматический / 2200°-10000°K
Контроль усиления	Автоматический
Компенсация. заднего света	Автоматическая
Гамма-коррекция	0,45
Соотношение сигнал/шум	> 50 дБ
Видеовыход	Композитный 1.0 В p-p 75 Ом
Объектив	2.8 или 3.6 мм
Угол обзора по диагонали	102° или 84°
Дальность и угол ИК	10 м      60°
Рабочая температура	-10 °C ~ +50 °C
Энергопотребление	DC 12 В ±3 В макс. 100 мА
Размеры	100 x 39 мм
Вес	100 г

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Модель: INNOVI IV-807J

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

**Уважаемый покупатель!** Благодарим Вас за покупку изделия INNOVI и надеемся, что оно Вам понравится.

В случае если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие. Во избежание излишних неудобств мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и обращаться по вопросам неисправности оборудования, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

#### ВАША ГАРАНТИЯ

На основании этой гарантии INNOVI гарантирует отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне.

Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты (существовавшие в момент первоначальной покупки) в материалах или работе, INNOVI в области действия настоящей гарантии бесплатно отремонтирует или заменит изделие или его дефектные

детали на приведенных ниже условиях. INNOVI может заменить дефектные изделия или их детали новыми или восстановленными изделиями или деталями. Все замененные изделия и детали становятся собственностью INNOVI.

### **Условия гарантийного обслуживания**

---

1. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлению потребителем четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. INNOVI может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. INNOVI может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если гарантийный талон заполнен не полностью или неразборчиво или содержит сведения, не соответствующие действительности. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером, поврежденной или отсутствующей голограммой, а также на изделия с обрезанными штатными разъемами.

2. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

3. Настоящая гарантия не распространяется на риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия до и от INNOVI.

4. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

4.1) периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

4.2) расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;

4.3) повреждения или модификации в результате:

а) неправильной эксплуатации, включая:

- обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;

- установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством изготовителя по эксплуатации или обслуживанию;

- обслуживание изделия не в соответствии с руководством изготовителя по эксплуатации и обслуживанию;

- установку или использование изделия не в соответствии с техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в стране установки или использования;

- б) использования программного обеспечения не входящего в комплект поставки изделия или неправильной установки программного обеспечения;
- в) состояния или дефектов системы или ее элементов, с которой или в составе которой использовалось настоящее изделие, за исключением других изделий марки INNOVI, предназначенных для использования с этим изделием;
- г) использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;
- д) ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися INNOVI;
- е) регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия INNOVI;
- ж) небрежного обращения;
- з) несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

5. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.

### **Исключения и ограничения**

---

Единственным обязательством INNOVI по настоящей гарантии является ремонт или замена изделий, по усмотрению INNOVI, на которые распространяются условия настоящей гарантии. INNOVI не несет ответственности за любой ущерб и убытки, связанные с изделиями и услугами, включая экономические и нематериальные потери; средства, уплаченные при покупке изделия, потери, прибыли, доходов, данных, использование изделия или других связанных с ним изделий, косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.

Адреса Сервисных центров

**WWW.INNOVI.RU**

Единый номер Сервисного центра

**8-800-555-0520**







**IV-807J**

Россия **8-800-555-0520**  
(звонок бесплатный)

[www.novicom.ru](http://www.novicom.ru)